

REF. NV033035B**AMPLIFICADOR DE INTERIOR
MINI DE BRIDA 24V 2 SAL.**

- Amplificador de banda ancha para Terrestre, con alimentador incorporado.
- Tamaño compacto.
- Control de Ganancia independiente para cada banda.
- Conexión rápida, con fácil montaje.
- Incluye 2 salidas para la distribución a dos o más TV, con un mismo nivel de señal en cada salida.
- Interior de fundición inyectada.
- Fuente de alimentación conmutada.
- Menor figura de ruido.
- Paso corriente DC alimentación previo.
- Luz LED de funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Salidas:	2 OUT	
Rango de frecuencia:	VHF 47-400MHz	UHF 470-694MHz
Ganancia:	24±2dB	24±2dB
Rango de ganancia ajustable:	4-24dB	4-24dB
Máximo nivel de salida:	103dBμV	103dBμV
Pérdida de retorno:	>10dB	>10dB
Figura de ruido:	<4dB	<4dB
Consumo de Alimentación:	230V 50-60Hz 50mA	
Temperatura de funcionamiento:	-20°C~+50°C	

